

KENWOOD

HiFi '93

KR-V6050

PRODUKTINFORMATION

Radio Daten
System

Programm-
art-
kennung und
Zeitanzeige

20 Festsender-
speicher

Video Dubbing

Impulscodierter
Eingangswähler

IR-System-
fernbedienung

AV-Receiver KR-V6050



Unverbindliche Preisempfehlung: DM 799,-/Lieferbar ab 07/93

Kenwoods KR-V6050 ist ein leistungsstarker Audio-Video Receiver mit umfangreicher Ausstattung und ausgezeichnetem Klang. Mit seinen 2 x 100 Watt Nennausgangsleistung an 8 Ohm bietet er ausreichende Reserven, auch für größere Räumlichkeiten.

Der KR-V6050 verfügt neben den vielfältigen Anschlußmöglichkeiten für 2 Cassettendecks, 2 Videorecorder (Bild und Ton), CD und Phono natürlich auch über RDS. Das Radio Daten System ist als hervorragender Service der Rundfunkanstalten inzwischen zu einer wichtigen Informationsquelle geworden, mit der „Radio hören“ noch interessanter und bequemer wird. Da zu erwarten ist, daß der RDS Service noch weiter ausgebaut wird (Programmartenkennung, z.B. Sport, Klassik usw.), ist der KR-V6050 mit der PTY-Funktion auch auf künftige Informationen via RDS vorbereitet.

Er ist ebenso in der Lage Sendernamen und Uhrzeit anzuzeigen.

Wenn ein Sender einmal zu schwach empfangen wird, sucht der KR-V6050 auf Wunsch nach einer alternativen Frequenz, auf der das gleiche Programm zu hören ist. Für die Lieblingssender, deren Frequenz auch über die Zehnertastatur direkt eingegeben werden kann, stehen zwanzig Speicherplätze zur Verfügung.

Als echte AV-Zentrale bietet der KR-V6050 auch die Möglichkeit der Videouberspielung. Zur Kontrolle kann an die „Video Monitor Out“ Cinchbuchse ein Fernsehgerät angeschlossen werden.

Desweiteren verfügt er über Muting, Loudness, P-CALL und die Line Straight Funktion. Über die IR-Systemfernbedienung kann der KR-V6050 weitere Kenwood Komponenten steuern.

So ist es also kein Wunder, daß das Preis-Leistungsverhältnis des KR-V6050 nur als „hervorragend“ bezeichnet werden kann.

Systemübergreifende Funktionen:

Folgende Kenwood-Modelle sind mit der Systemfernbedienung des KR-V6050 anzusteuern:

DP-7050, DP-5050, DP-3050,
DP-2050, DP-1050,
DP-M7750, DP-M6650

KX-9050S, KX-9050, KX-7030,
KX-5530, KX-5050, KX-3050,
KX-5030, KX-3030,
KX-W8050, KX-W6050, KX-W2050

Technische Daten:

Effektivleistung	2 x 100 Watt (8 Ohm)
Gesamtklirrfaktor	0,03 % (1 kHz)
Frequenzgang	20 Hz bis 50 kHz, +0 dB/-3 dB
Frequenzgang (Phono)	20 Hz bis 20 kHz, $\pm 0,5$ dB
Rauschspannungsabstand	
Phono	77 dB (IHF'66)
Line	99 dB (IHF'66)
UKW Mono/Stereo	68 dB/61 dB (DIN/1 kHz)
Eingangsempfindlichkeit	
Phono	2,5 mV/47 kOhm
Line	200 mV/47 kOhm
UKW Mono/Stereo	1,1 μ V/45 μ V
Leistungsaufnahme	280 Watt
Allgemein	
Abmessungen (B x H x T)	440 x 147 x 403 mm
Gewicht	11,4 kg