

KENWOOD

HiFi '99

KRF-V7771D

PRODUKTINFORMATION

A/V-Receiver mit Dolby Digital (AC-3), MPEG-2 Audio und 6-Kanal-Eingang



Unverbindliche Preisempfehlung: DM 1.999,- / ÖS 14.999,-

Highlights:

- ▶ **5 x 100 Watt Ausgangsleistung**
- ▶ **Dolby Digital und MPEG2 Decoder**
- ▶ **Neuer "Linear TRAIT"-Transistor**
- ▶ **Bidirektionale LCD-Fernbedienung**

- Ausgangsleistung Stereo: 2 x 120 Watt (DIN, 4 Ohm)
- Ausgangsleistung Surround: 5 x 100 Watt
- Neu entwickelter **Linear TRAIT**-Endstufentransistor
- UKW/MW RDS-Tuner 40 Sendersp., PTY, Radiotext
- Hochleistungsdecoder für **Dolby Digital** u. **MPEG2** mit 24-Bit Crystal[®]-DSP, 20-Bit A/D- u. D/A-Wandler
- 24-Bit Motorola[®]-DSP für **THX Re-EQ[®]** und **Time-Alignment** (Laufzeitentzerrung für alle 5.1 Kanäle)
- **6-Kanal-Eingang** für externe Decoder (z.B. DTS)
- 3 DSP-Grundprogramme für Stereoquellen
- **Vorverstärkerausgänge** für alle Kanäle inkl. Subw.
- 2 optische und 2 koaxiale Digitaleingänge
- LS-Schraubklemmen (Banana) für alle Kanäle
- Eingänge: Tape/MD, Tape2 Monitor, CD, Phono Video1 (in+out), Video2, Video3, Video4 bzw. 6-Kanal-Eingang, Front A/V-Eingang (alle S-Video)
- Lautsprecherumschaltung A bzw. B und A+B
- **Energiesparender separater "Stand-By"-Trafo**
- 2 geschaltete Netzausgangsbuchsen
- Systemprotokoll XS8 / SL16, SL16-Text Vorbereitung
- **Bidirektionale** und vorprog. **LCD-Universal-Systemfernbedienung** mit telefonischer Updateoption

März 1999/Techn. Änderungen vorbehalten

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL. 0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65