

### KR-V 6020

Audio/Video-Receiver mit IR-Fernbedienung



Markteinführung: Mai 1990

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. 798,- DM

## Ausstattung

- Quarz-PLL-Synthesizer (FM/AM)  
— Feinstemperparator für 99 Stationen (80 x FM / 10 x AM)
- Vorprogrammierbare Stationsnamen
- Direkte Frequenzeingabe mit Zehnertastatur
- Speicherschutz
- Festsenderanspieldurchgang
- 7 Programmquelleneingänge (Tuner, Phono, Tape 1, Tape 2, Video 1, Video 2, CD)
- Stufenloser Loudness-Einsteller
- Motorbetriebener Lautstärkereglер mit großem Drehknopf
- Übersichtliches Fluoreszenzdisplay
- CD-Direkt-Schalter
- Anschlußmöglichkeit von zwei Lautsprecherpaaren (A & B)
- Massive Lautsprecherklemmen (schraubbar)
- Systemübergreifende IR-Fernbedienung mit Steuersignalausgang

- Neues Receivermodell mit Fernbedienung in der gehobenen Klasse
- Für alle Programmquellen, einschließlich CD-Betrieb, hohe Leistungsreserven für gute Dynamik und klangtreue Musikwiedergabe
- Stufenloser Loudness-Einsteller zum optimalen Ausgleich hörbedingter Klangeinbußen bei leiser Lautstärkeinstellung (Anhebung von Bässen und Höhen)
- Aufwendiges UKW-Empfangsteil – gute Kabel-Eignung
- Hoher Bedienkomfort mit reichhaltiger Ausstattung, ansprechendes Design und überzeugende Technik bei exzellentem Preis/Leistungsverhältnis
- Empfohlene Komponenten:
 

Plattenspieler	KD-4020
	KD-5010 (nicht fernbedienbar)
Cassettendeck	KX-3010, KX-3510, KX-W 6020, KX-W 8020
	KX-4520, (Funktion eingeschränkt)
CD-Spieler	DP-3020, DP-4020, DP-5020, DP-M 5520
- Empfohlene Lautsprecherbox: LS-93, LSK-500F

## Daten

- UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN)
 

Mono S/N 26dB, 40kHz Hub	1,1 $\mu$ V
Stereo S/N 46dB, 46kHz Hub	40 $\mu$ V
  - Gesamtklirrfaktor (DIN)
 

Mono 1 kHz, 40kHz Hub	0,2%
Stereo 1 kHz, 46kHz Hub	0,3%
  - Stereokanaltrennung (DIN, 1 mV) 1kHz
- Verstärkerteil
- Sinusausgangsleistung an 4 Ohm (DIN)
  - Gesamtklirrfaktor (bei Nennleistung an 8 Ohm)
  - Frequenzgang CD, Video, Tape
  - Klangregelung Bass (100 Hz) Höhen (10 kHz)
  - Gehäuse-Abmessungen (B x H x T) in mm
  - Gewicht in kg
  - Fernbedienung
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | 2 x 70 Watt                    |
|  | 0,01 %                         |
|  | 10 Hz – 70 kHz + 0 dB / – 3 dB |
|  | $\pm 10$ dB                    |
|  | $\pm 10$ dB                    |
|  | 440 x 144 x 387                |
|  | 7,2                            |
|  | RC-6020                        |